



## Điện Thoại KX-TGD310CX

	<b>Màu</b>	B[Đen & Bạc]
	<b>Điện thoại cầm tay (Số lượng)</b>	1
	<b>Tần số</b>	1,9 GHz
	<b>Dải tần</b>	1,88 GHz - 1,90 GHz
	<b>Số kênh</b>	120 kênh
	<b>Hệ thống</b>	DECT
	<b>Chế độ bảo mật DECT</b>	Có
	<b>GAP</b>	Có
<b>Tổng thể</b>	<b>Số đường dây điện thoại</b>	1
	<b>Chức năng nhiều điện thoại cầm tay không dây</b>	Tối đa 6 điện thoại cầm tay
	<b>Chức năng nhiều đế máy mẹ</b>	Tối đa 4 đế máy mẹ
	<b>Ngôn ngữ màn hình LCD</b>	Tiếng Catalan, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
	<b>Kết nối Wi-Fi®</b>	-
	<b>Kết nối di động</b>	-
	<b>Phân hạng Bluetooth®</b>	-
	<b>Phiên bản hệ điều hành Android™</b>	-
	<b>Nguồn điện radio thấp</b>	Có
<b>Tiết kiệm điện</b>	<b>Chế độ tiết kiệm một chạm / Chế độ tiết kiệm</b>	Có
<b>Kết nối điện thoại thông minh</b>	<b>Kết nối điện thoại thông minh</b>	-
	<b>Chức năng nhiều điện thoại thông minh</b>	-
	<b>Thiết bị được hỗ trợ</b>	-

	<b>Tiêu chuẩn mạng không dây</b>	-
	<b>Cấu hình được đơn giản hóa</b>	-
	<b>Nút thiết lập Wi-Fi dễ dàng</b>	-
	<b>Chế độ bộ lặp Wi-Fi</b>	-
	<b>Sao chép danh bạ từ điện thoại thông minh</b>	-
	<b>Sao chép nhạc chuông từ điện thoại thông minh</b>	-
	<b>Sao chép hình nền từ điện thoại thông minh</b>	-
	<b>Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây cố định bên ngoài và điện thoại cầm tay</b>	-
	<b>Chuyển cuộc gọi cố định (giữa Điện thoại thông minh và Điện thoại cầm tay)</b>	-
	<b>Phát tin nhắn hệ thống trả lời</b>	-
	<b>Kết nối với di động</b>	-
	<b>Số đăng ký di động</b>	-
	<b>Đăng ký di động bằng thiết lập dễ dàng</b>	-
	<b>Liên lạc đồng thời</b>	-
<b>Kết nối với di động</b>	<b>Chế độ riêng tư</b>	-
	<b>Chế độ đổ chuông như di động</b>	-
	<b>Thông báo SMS</b>	-
	<b>Thông báo người gửi SMS trò chuyện</b>	-
	<b>Cảnh báo ứng dụng</b>	-
	<b>Sạc pin thiết bị</b>	-
<b>Ổ cắm điện thoại thông minh</b>	<b>Chân điện thoại thông minh</b>	-
	<b>Loa âm thanh nổi</b>	-
	<b>Thiết bị sạc pin tương thích</b>	-
	<b>Phát nhạc từ thiết bị Bluetooth</b>	-

<b>Tiện lợi</b>	<b>Điều khiển trình phát nhạc từ xa bằng điện thoại cầm tay DECT</b>	-
	<b>Tương thích với thiết bị tìm chìa khóa</b>	Có
	<b>Chức năng nhiều thiết bị tìm chìa khóa</b>	Tối đa 4 thiết bị tìm chìa khóa
	<b>Có bộ lặp</b>	Có
	<b>Âm thanh rõ ràng</b>	Có
	<b>Giảm ồn (Điện thoại cầm tay không dây)</b>	-
	<b>Giảm ồn (Hệ thống trả lời)</b>	-
	<b>Hệ thống âm thanh tùy chỉnh (Bộ cân bằng)</b>	Âm bổng/Âm cao/Âm trầm
	<b>Hỗ trợ HAC (Tương thích với máy trợ thính)</b>	-
	<b>Hoạt động bằng nguồn điện dự phòng</b>	Có
	<b>Hoạt động bằng nguồn điện dự phòng</b>	* Để máy mẹ nhận nguồn điện tạm thời từ điện thoại cầm tay trong trường hợp mất điện.
	<b>Thiết bị giám sát trẻ nhỏ</b>	Có
	<b>Thiết bị giám sát trẻ nhỏ</b>	* Yêu cầu điện thoại cầm tay tùy chọn cho tính năng giám sát trẻ nhỏ nội bộ.
	<b>Phím chức năng thông minh</b>	-
	<b>Trả lời bằng bất kỳ phím nào</b>	Có
	<b>Chế độ không làm phiền</b>	Có
	<b>Bỏ qua chế độ không làm phiền (Mục danh bạ cụ thể)</b>	Có
	<b>Bỏ qua chế độ không làm phiền (Mục danh bạ cụ thể)</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
	<b>SMS</b>	-
	<b>Giới hạn cuộc gọi</b>	Có
<b>Cuộc gọi cấp cứu</b>	-	
<b>Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài</b>	Có	
<b>Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài</b>	3Chiều	
<b>Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài</b>	* 3Chiều: Điện thoại cầm tay - Điện thoại cầm tay - Đường dây cố	

	định
<b>Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài</b>	** Yêu cầu điện thoại cầm tay tùy chọn.
<b>Chia sẻ cuộc gọi</b>	Có
<b>Chia sẻ cuộc gọi</b>	* Yêu cầu điện thoại cầm tay tùy chọn.
<b>Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay không dây với Đế máy mẹ)</b>	-
<b>Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay không dây với Điện thoại cầm tay có dây)</b>	Có
<b>Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay không dây với Điện thoại cầm tay có dây)</b>	* Yêu cầu điện thoại cầm tay tùy chọn.
<b>Liên lạc nội bộ tất cả</b>	Có (Tối tất cả điện thoại cầm tay)
<b>Liên lạc nội bộ tất cả</b>	* Yêu cầu điện thoại cầm tay tùy chọn.
<b>Đồng hồ</b>	Có
<b>Lịch/Trình lập lịch</b>	-
<b>Báo thức (Đánh thức / Báo thức ghi nhớ)</b>	Có/Có
<b>Báo thức nâng cao (Một ngày trong tuần / Báo lại)</b>	Có/Có
<b>Chức năng tai nghe Bluetooth (Hỗ trợ HSP)</b>	-
<b>Chức năng loa/tai nghe âm thanh Bluetooth (Hỗ trợ A2DP)</b>	-
<b>Hỗ trợ Google Play™</b>	-
<b>ID người gọi/Danh bạ</b>	Có
<b>ID người gọi</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>ID người gọi</b>	50 mục
<b>Bộ nhớ ID người gọi</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>Bộ nhớ ID người gọi</b>	Có
<b>ID người gọi đang chờ cuộc gọi</b>	* Yêu cầu đăng ký cả dịch vụ ID người gọi và chờ cuộc gọi với ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>ID người gọi đang chờ cuộc gọi</b>	Có/-
<b>Chuông theo danh mục / ID chuông</b>	

<b>Chuông theo danh mục / ID chuông</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>Chuông theo danh mục / ID chuông</b>	** Yêu cầu đăng ký trong chức năng danh bạ.
<b>Màu màn hình danh mục</b>	-
<b>ID người gọi đang trò chuyện (Điện thoại cầm tay không dây)</b>	-
<b>ID người gọi đang trò chuyện (Để máy mẹ)</b>	-
<b>Ngôn ngữ ID người gọi đang trò chuyện</b>	-
<b>Chặn cuộc gọi phiên toái</b>	Có(50 số)
<b>Chặn cuộc gọi phiên toái</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>Chặn cuộc gọi phiên toái</b>	** Yêu cầu đăng ký số trong danh sách chặn cuộc gọi phiên toái.
<b>Chặn dãy số</b>	Có
<b>Chặn dãy số</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>Chặn cuộc gọi không hiện số</b>	Có
<b>Chặn cuộc gọi không hiện số</b>	* Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp.
<b>Chặn cuộc gọi không hiện số</b>	** Các cuộc gọi không hiện số có thể không được chặn tùy vào dịch vụ của nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn.
<b>Đăng ký Chặn cuộc gọi phiên toái bằng nút Chặn cuộc gọi (Điện thoại cầm tay không dây)</b>	-
<b>Đăng ký Chặn cuộc gọi phiên toái bằng nút Chặn cuộc gọi (Để máy mẹ)</b>	-
<b>Bộ nhớ danh bạ điện thoại cầm tay (Tên/Số)</b>	-
<b>Bộ nhớ danh bạ để máy mẹ (Tên/Số)</b>	120mục
<b>Bộ nhớ danh bạ để máy mẹ (Tên/Số)</b>	(16ký tự/24chữ số)
<b>Danh bạ chia sẻ</b>	Có
<b>Danh bạ chia sẻ</b>	* Yêu cầu điện thoại cầm tay tùy chọn.
<b>Sao chép danh bạ (Điện thoại cầm tay đến Điện thoại cầm tay)</b>	-

	<b>Sao chép danh bạ từ Điện thoại cầm tay qua Bluetooth</b>	-
	<b>Quay số một chạm trên đế máy mẹ</b>	-
	<b>Quay số nhanh trên điện thoại cầm tay không dây</b>	Có(9 mục)
	<b>Quay số nhanh trên đế máy mẹ</b>	-
	<b>Quay số chuỗi (Điện thoại cầm tay không dây)</b>	Có
	<b>Quay số chuỗi (Đế máy mẹ)</b>	-
<b>Điện thoại cầm tay</b>	<b>LCD</b>	1,8 inch (4,6 cm)
	<b>LCD</b>	Đơn sắc chấm đầy đủ
	<b>LCD</b>	103 x 65 pixel
	<b>Màu đèn nền LCD</b>	Trắng
	<b>Màn hình cảm ứng</b>	-
	<b>Camera trước</b>	-
	<b>Camera sau</b>	-
	<b>Đèn nháy LED</b>	-
	<b>GPS</b>	-
	<b>Khe cắm thẻ nhớ SD</b>	-
	<b>Ổ cắm USB</b>	-
	<b>Phiên bản USB</b>	-
	<b>Bàn phím sáng đèn</b>	Hỗ phách
	<b>Loa (Nấc âm lượng)</b>	Có(6 nấc)
	<b>Loa đôi đầy đủ</b>	-
	<b>Sử dụng biểu tượng (Số biểu tượng)</b>	Có (6)
	<b>Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điệu)</b>	40
	<b>Giai điệu chuông đa âm</b>	32 hợp âm
	<b>Nấc âm lượng chuông</b>	6+OFF

	<b>Nấc âm lượng bộ thu</b>	4
	<b>Bộ nhớ quay số lại</b>	10(Tên & Số)
	<b>Bộ nhớ quay số lại</b>	* Yêu cầu đăng ký trong danh bạ để hiển thị tên.
	<b>Số chữ số của số quay số lại</b>	24
	<b>Tự động quay số lại</b>	-
	<b>Đèn báo chuông (Màu)</b>	-
	<b>Đèn báo sạc (Màu)</b>	-
	<b>Giữ máy</b>	Có
	<b>Tắt tiếng</b>	Có
	<b>Khóa phím</b>	Có
	<b>Ổ cắm tai nghe</b>	-
	<b>Kẹp chắc chắn</b>	-
	<b>Phím hành trình ngắn</b>	Có
	<b>Có thể treo tường (Bộ sạc)</b>	-
<b>Đế máy mẹ</b>	<b>Bàn phím quay số</b>	-
	<b>Điện thoại cầm tay có dây</b>	-
	<b>Màn hình hiển thị</b>	-
	<b>Loa (Nấc âm lượng)</b>	-
	<b>Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điều)</b>	-
	<b>Nấc âm lượng chuông</b>	-
	<b>Bộ nhớ quay số lại</b>	-
	<b>Tự động quay số lại</b>	-
	<b>Bộ định vị di động</b>	-
	<b>Giữ máy</b>	-
	<b>Tắt tiếng</b>	-

	<b>Bộ định vị điện thoại cầm tay</b>	Có
	<b>Có thể treo tường</b>	-
	<b>Hệ thống trả lời</b>	-
	<b>Tổng thời gian ghi âm</b>	-
	<b>Tua tới nhanh và tua lại tin nhắn</b>	-
	<b>Cảnh báo tin nhắn nghe được</b>	-
	<b>Thông báo tin nhắn mới bằng cuộc gọi</b>	-
	<b>Ngôn ngữ thông báo của thông báo tin nhắn mới</b>	-
	<b>Thông báo tin nhắn mới bằng SMS</b>	-
	<b>Danh sách tin nhắn hình (Màn hình LCD điện thoại cầm tay)</b>	-
<b>Hệ thống trả lời</b>	<b>Ghi âm cuộc trò chuyện</b>	-
	<b>Nấc âm lượng loa (Loa đế máy mẹ)</b>	-
	<b>Sàng lọc cuộc gọi (Điện thoại cầm tay không dây)</b>	-
	<b>Sàng lọc cuộc gọi (Đế máy mẹ)</b>	-
	<b>Ngôn ngữ tin nhắn chào mừng được ghi âm trước</b>	-
	<b>Vận hành từ xa từ điện thoại cầm tay</b>	-
	<b>Vận hành từ xa từ bên ngoài (DTMF)</b>	-
	<b>Trình tiết kiệm ổ chuông (Tin nhắn mới đã được ghi âm / Không có tin nhắn mới)</b>	-
	<b>Đi kèm thiết bị tìm chìa khóa (Số lượng)</b>	-
<b>Phụ kiện</b>	<b>Đi kèm bộ lặp</b>	-
	<b>Đi kèm kẹp ở thắt lưng</b>	-
<b>Điện thoại cầm tay tùy chọn Khác</b>	<b>Điện thoại cầm tay tùy chọn</b>	KX-TGDA30
	<b>Không phát xạ (Phát xạ bằng không)</b>	-
	<b>Pin có thể sạc lại</b>	Pin Ni-MH(AAA x 2)



	<b>Thời gian trò chuyện</b>	Tối đa 16giờ
	<b>Thời gian chờ</b>	Tối đa 200giờ
	<b>Thời gian sạc</b>	Khoảng 7 giờ
<b>Mức tiêu thụ điện năng</b>	<b>Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của đế máy mẹ</b>	0,52W
	<b>Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc</b>	0,16W
	<b>Kích thước đế máy mẹ (R x S x C)</b>	Xấp xỉ 90 mm× 109 mm× 85 mm
	<b>Kích thước điện thoại cầm tay (R x S x C)</b>	Xấp xỉ 48 mm× 34 mm× 165 mm
	<b>Kích thước bộ sạc (R x S x C)</b>	Xấp xỉ 69 mm× 69 mm× 36 mm
	<b>Kích thước thiết bị tìm chìa khóa (R x S x C)</b>	-
<b>Kích thước/ Trọng lượng</b>	<b>Kích thước bộ lặp (R x S x C)</b>	-
	<b>Trọng lượng đế máy mẹ</b>	Xấp xỉ 120 g
	<b>Trọng lượng điện thoại cầm tay không dây kèm pin</b>	Xấp xỉ 130 g
	<b>Trọng lượng bộ sạc</b>	Xấp xỉ 40 g
	<b>Trọng lượng thiết bị tìm chìa khóa</b>	-
	<b>Trọng lượng bộ lặp</b>	-